

Tunstall

Ficha de producto

Sensor universal



¿Qué es?

Es un dispositivo que conecta múltiples modelos de dispositivos cableados con un terminal de teleasistencia Lifeline u otros sistemas de teleasistencia de Tunstall que utilizan transmisión vía radio para emitir una señal de alarma inalámbrica.

¿Para quién?

Está diseñado para cualquier persona o propiedad que necesite dispositivos para disponer de un hogar conectado. Proporciona una solución inalámbrica para la conexión de sensores y detectores con el fin de aumentar el control y la protección en el hogar.

¿Cómo funciona?

Funciona como un interfaz entre los dispositivos eléctricos cableados y los sistemas de teleasistencia de Tunstall.

Se puede conectar a una amplia gama de dispositivos, incluido a sistemas anti intrusión ya instalados u otros sistemas para facilitar la vida independiente. Puede configurarse para controlar cuando una persona se acuesta o levanta de la cama; la apertura y cierre de puertas; la alarma de enuresis y crisis epilépticas; el pulsador; y los detectores de gas, humo, monóxido de carbono y ocupación de cama.

El teclado y la pantalla LCD permiten al personal instalador configurar el sensor fácilmente y que este envíe un mensaje al terminal para identificar qué tipo de sensor es. Al activarlo, el sensor envía el mensaje adecuado, proporcionando al centro de atención la información necesaria.



Más información
Sensor universal

Características

- Permite a los dispositivos cableados y otros equipos emitir alarmas inalámbricas enviando los mensajes adecuados, vía radio, al terminal.
- Incorpora un teclado con cuatro teclas y una pantalla LCD para facilitar la navegación por el menú y seleccionar opciones de forma sencilla.
- Se puede usar como sensor de puerta gracias a sus contactos magnéticos.
- Flexible: es compatible con contactos normalmente abiertos (NO) y cerrados (NC).
- Es compatible con el terminal Lifeline Digital y los sistemas de Tunstall para viviendas tuteladas.
- Vida útil de la batería sustituible hasta 5 años.
- Menú de configuración multilingüe.
- Incorpora una conexión digital RJ11 (DI) y una conexión analógica (AI), un conector jack de 3,5 mm (DI) y un contacto magnético, que permite la conexión de distintos periféricos al sensor universal.
- Control de tiempo para el contacto magnético de puerta.
- Desactivación/Activación de la opción de monitorización para modos control de salida puerta y ocupación de cama.



¿Quieres saber más sobre nuestras soluciones?

Especificaciones

Datos técnicos

Dimensiones:

50 x 74 x 25 mm (A x A x P)

Peso:

70 g

Frecuencia de radio:

869.2125 MHz (frecuencia europea de teleasistencia)

Fuente de alimentación:

Batería 3.6V AA EVE ER14505V

Duración de la batería:

5 años, dependiendo del uso

Normas

EMC:

EN 55032, EN 301 489-3, EN 301 489-3, EN 50134-2

Radio:

EN 300 220-3-1

Seguridad:

EN 60950-1

Diseño, fabricación, instalación y servicio:

ISO 9001:2008

Rango de temperatura de funcionamiento:

Entre 0 °C y 45 °C (almacenamiento entre -10 °C y 50 °C)



Tunstall

Tunstall forma parte del Grupo Tunstall. Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.